



Pakke og merkeinstruks
for vareleveranser til
Vår Energi ASA

1. **Flere leveringsadresser** kan være angitt på en PO. Leverandør skal sørge for at levering gjennomføres til hver enkelt leveringsadresse som gitt i PO.
En leveringsadresse består av installasjonens eller forsyningsbase navn og geografisk adresse. Installasjonens eller forsyningsbasens navn skal tydelig fremkomme i dokumenter og merking.
2. **Ulike PO'er** skal alltid pakkes separat og merkes med innhold, leveringsadresse, PO nr. og Vår Energi materialnummer. Dokumentasjon som leveres sammen med varene skal pakkes i vanntett emballasje.
3. **Varer** tilhørende samme leveringssadresse og samme PO pakkes i egnet emballasje og merkes med leveringsadressen, PO nr. og antall kolli.
4. **Hovedregel** er at hver PO skal leveres som en komplett samlet levering av alle varelinjer. Delleveranser aksepteres kun unntaksvis og skal alltid avtales med Vår Energi i forkant av leveransen.
5. **Levering** skal alltid være ihht. leveringsdato avtalt i PO. Ekstrakostnader påløpt i form av midlertidig lagring og ekstra ressursbruk ved for tidlig eller for sen levering kan belastes leverandør.
6. **Transport** av varer bestilt med leveringsbetingelse EXW eller FCA skal transporteres med Vår Energi's transportør, Jas Worldwide Norway AS. Transportoppdrag bestilles vi e-post; no-varenergi@jas.co
7. **Fraktdokument** utstedes for hver enkelt levering og skal inneholde referanser til PO nr. og vareleverandørs pakkseddel. For leveranser til boring og intervensjoner, skal dokument merkes med referanse til Kabal ID og brønn. Et samlefraktdokument skal utstedes dersom der er flere forsendelser til samme adresse. Fraktedokumenter skal som minimum inneholde varebeskrivelse, antall kolli, vekt og mål.
8. **Pakksedler** skal følge leveransen og innholdet skal tydelig gjengis. Pakkseddel festet på utsiden av kolli skal være i vanntett emballasje. HMS datablad for kjemikalier samt løfte-sertifikater skal vedlegges leveransen.
9. **Kolli** som ikke sendes på palle skal, hvis mulig, ikke overstige 25 kg pr. enhet. Kolli på paller skal, hvis mulig, være pakket på Europall (80 cm x 120 cm) og ikke overstige 100 cm i høyden.
10. **Teknisk dokumentasjon** ihht. Vår Energis LCI krav skal i forkant av leveransen sendes til; drift@varenergi.no
Oversendelsen skal alltid referere til Vår Energi PO.
11. **Fyllmateriale** av typen ekspandert polystyren (EPS) skal ikke benyttes som pakkemateriale.
12. **Farlig gods leveranser** skal merkes, pakkes og dokumenteres ihht. ADR, IMDG, IATA og CLP krav (klassifisere og merke kjemikalier).

Denne instruksjonen omhandler krav til pakking og merking for leveranser av gods og leieutstyr til Vår Energi. Instruksjonen gjelder for leveranser til alle Vår Energis installasjoner og forsyningsbaser.

Forsendelser som ikke er i overensstemmelse med instruksjonen, kan bli returnert for leverandørs risiko og kostnad.

Skal vi lykkes, trenger vi din hjelp!

For gods som leveres til Vår Energi sine forsyningsbaser for anvendelse offshore på norsk kontinentalsokkel gjelder følgende tilleggskrav:

1. **Forsendelser** skal oppfylle krav gitt i *Offshore Norge retningslinje nr. 116* - Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere.
2. **Leverandører** med inngått sikringssavtale med Norsk Olje og Gass, skal sikre leveransene ihht. *Norsk Olje og Gass retningslinje nr. 091 - Retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien*. Leverandør skal sikre best mulig utnyttelse av alle lastbærere.
3. **Løftemateriell** skal være godkjent i henhold til regelverket i *DNV 2.7.1-2-3 eller NS-EN 12079*.
4. **Midlertidig utstyr** skal dokumenteres i samsvar med gjeldende krav i *Norsok Z-015 Temporary equipment (2020)*. NB! Komplette utfylte sjekklister (Z-015) skal være vedlagt fraktdokumentasjonen. For å planlegge mottakskontroll skal innmelding av Z-015 utstyr skje senest 3 virkedager før forsendelse. Detaljer er beskrevet i Z-015.
5. **Tollstatus** angis på fraktedokumenter og pakkseddel. Forsendelsen skal merkes med enten; "Free Circulating Goods" (FCG) eller "Norske Varer".

Informasjon på pakkseddel:

- Installasjonen eller forsyningsbasens navn
- Leveringsadresse
- Linjenummer fra PO, Kabal ID, AO
- PO og eller kontrakts nummer
- Antall kolli
- Vekt
- IMDG for farlig gods
- HMS datablader for kjemikaler & produkter
- Sertifikater
- Kontaktperson informasjon med telefon og e-post til leverandør eller avsender
- Spesielle krav til håndtering (denne side opp, farlig gods, håndter forsiktig etc.)

Levering til Hammerfest Supply Base;

Vår Energi ASA
C/O Polarbase AS
Havneveien 50
9610 Rypefjord

For hasteleveranser ta kontakt med;

goliat.onshore.warehouse@varenergi.no
Vakttelefon: 91667513

Levering til Stavanger/ Dusavik Supply Base;

Vår Energi ASA
C/O Norsesea Logistics AS
Notberget 12
4029 Stavanger

For hasteleveranser ta kontakt med;

varenergiwarehouse@norseagroup.com
Vakttelefon : 400 00 188 (08.00 - 16.00)
: 932 87 187 (16.00 - 08.00)

